








PL EM 1.2

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ

350x198x30 мм

-  180-240 В
-  Время зарядки 24 ч.
-  50-60 Гц
-  Время работы в аварийном режиме 180 мин.
-  Степень защиты IP 20
-  Ni-Cd 3.6 В 600 мАч
-  Светодиоды (LED) 3 Вт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Благодаря специальным креплениям, входящим в комплект, PL EM 1.2 имеет преимущество в широких возможностях монтажа.

Функция авто-тестирования, позволяет светильнику самостоятельно проводить диагностику, обслуживать аккумулятор, что положительно влияет на срок службы.

По желанию заказчика комплектуется ИК-пультом для дистанционного управления.

РЕЖИМ РАБОТЫ

постоянный / непостоянный

ТИП МОНТАЖА

накладной перпендикулярно / параллельно стене; подвесной на потолок.